

Boucle magnétique LA90 pour guichet

Descriptif du produit

Le LA-90 Set est adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le LA-90 entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT».

Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au LA-90.



La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.

La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du LA-90.

Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne nécessite pas de piles.

Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le LA-90 est mis en marche. Pour une utilisation fixe, le LA-90 peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivol Kensington™.

Compatible avec :

- Prothèses auditives
- Implants cochléaires
- Récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation
- Livré avec microphone de table et combiné d'écoute ergonomique
- Conforme à la norme EN 60118-4

Caractéristiques techniques

Éléments et accessoires inclus :

- LA-90
- 1 insert noir
- bloc-secteur
- 4 autocollants oreille barrée
- 1 microphone de table avec cordon de raccordement
- 1 combiné avec son cordon spiralé
- 1 gabarit de perçage

Caractéristiques générales

Couleur :

- LA-90 : gris métallisé avec insert noir
- microphone : noir
- combiné : noir

Dimensions :

- LA-90 : 200 x 185 x 70 mm
- microphone de table :
 - support : 140 x 150 x 20 mm
 - col de cygne : env. 370 cm
- combiné : 215 x 45 x 45 mm

Poids :

- LA-90 : 635 g batterie incluse
- microphone : 453 g
- combiné : 155 g

Caractéristiques techniques LA-90

Alimentation :

Bloc-secteur 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz/

16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V

Autonomie : 6 h sur batterie

Portée du champ magnétique : 1 m

Microphone intégré : Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.

Entrée microphone externe Jack 3,5 mm,
avec sensibilité d'entrée réglable

Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume
réglable

Réglage et affichage

Boutons marche et arrêt

Réglage du niveau de l'entrée microphone

Réglage du volume de la sortie casque

Sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et
externe

Fixation possible par vissage sur le
comptoir, par accrochage mural ou par
antivol Kensington™

Microphone de table et combiné

Microphone de table directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le LA-90

Combiné ergonomique avec écouteur raccordé au LA-90 par un cordon spiralé

Réf du produit : 74182