

Balise Sonore Balizzo & Balizzo BT

Descriptif du produit

La balise sonore est un boîtier délivrant des informations d'accueil et de repérage à destination des usagers déficients visuels.

Elle permet de recevoir des informations vocales et de localiser un point stratégique (par exemple l'entrée d'un bâtiment) en s'orientant avec le son du message.

La balise sonore Balizzo se distingue par son son stéréo de haute qualité et ses petites dimensions permettant une installation discrète.



Fonctionnalités

La diffusion des informations est déclenchée à la demande de l'utilisateur, par activation d'une télécommande fonctionnant sur la fréquence 868,3 MHz, compatible avec les dispositifs sonores équipant les feux tricolores des villes et conforme à la norme S32-002.

Le message de la balise est personnalisé en fonction de la configuration du bâtiment et de l'information à délivrer.

Y figurent en général :

- le nom de l'établissement
- les horaires d'ouverture
- diverses informations permettant de cheminer jusqu'à l'accueil (présence d'escaliers...)
- type de porte à franchir, positionnement de l'accueil, ...)

Exemple 1 :

Balise sonore placée au niveau de l'entrée principale d'un bâtiment :

« Bienvenue à l'Hôtel des Impôts de Paris. Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Accès par un escalier montant. Au-delà de la double porte automatique, l'accueil se situe sur votre droite. »

Exemple 2 :


Balise sonore placée au niveau d'un service spécifique d'un bâtiment :

« Infirmerie ».

Boutons de réglage du volume

Bouton marche/arrêt

Emplacement de la carte mémoire



Caractéristiques techniques

- Référence : 73111 - Balizzo
- Le produit se compose de :
 - La balise sonore avec le câble de raccordement de 1 mètre
 - L'alimentation 5 volts en continu
 - 4 raccords étanches
 - Le système de fixation mural
 - 1 carte micro SD 2 G
 - 1 lecteur de carte micro SD en USB
- Référence : 73112 – Balizzo BT
- Le produit se compose de :
 - La balise sonore avec le câble de raccordement de 1 mètre
 - L'alimentation 5 volts en continu
 - Boîte de dérivation étanche
 - Le système de fixation mural
 - Système de mise à jour des messages sans fil (Bluetooth), compatible avec :
 - Les tablettes et ordinateurs (windows android)
 - Téléphone portable (windows android)



Balise sonore

Boîtier étanche


Dimensions : 57 x 160 x 45 mm (H x L x P)

Procédure d'installation


Fixation murale avec système antivol :

Vis de fixation antivol
Visser avec la partie amovible

Partie amovible
Fixer sur le support



Branchements électriques :



Normes & réglementation

Compatible avec les dispositifs sonores des feux tricolores et conformes à la norme NF S 32-002

Arrêté du 1er août 2006

« Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale des bâtiments depuis l'accès au terrain. »